



## Technische Daten Osram LED Röhre 120cm | 4000K 18.4W - Advanced

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 219863                          |
| EAN                                     | 4052899937574                   |
| Marke                                   | Osram                           |
| Herstellername                          | ST8A-1.2M 18,4W/840 230V EM FS1 |
| Menge in der Originalverpackung         | 25                              |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                         |
| Energieeffizienzklasse alt              | A+                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

### Technische Informationen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | LED           |
| Ersetzt (Watt)           | 36            |
| Watt                     | 18.4          |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar |
| Sockel                   | G13           |
| Drehbar                  | Nein          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89         |
| Helle Farbe              | Weiß          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2300         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125          |
| Produkttyp                   | LED T8 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Inklusive LED Starter   | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein                                   |
| Vorschaltgerät          | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | Standard Output                        |
| Product Serie           | Substitute                             |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 120cm |
| Länge (mm)       | 1200  |
| Durchmesser (mm) | 28    |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

