



Technische Daten Ledvance LED Deckenleuchte Sensor 8W 800lm - 830 | 60cm - Ersatz Für 18W - Bewegungssensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 249863 |
| EAN | 4058075762138 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | LED BATTEN SENSOR 60CM 8W 830 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 18 |
| Watt | 8 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 800 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Länge | 60cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Steckverbindung 230 V |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Product Serie | Sensors |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 573 |
| Breite (mm) | 28 |
| Höhe (mm) | 36 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-----------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder |
|-----------|-----------------|

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs

