



**Caractéristiques Ledvance T8 EM Superior Conventional (EM), Mains (AC) Ultra Efficiency 14W 2600lm - 940 Blanc Froid | 120cm - Remplacement 36W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 254853                            |
| EAN                          | 4099854432804                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | LEDTUBE T8 EM S 1200 14W 940 LEDV |
| Quantité recommandée         | 1                                 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Étiquette énergétique        | B                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |
| Tension (V)                  | 220-240                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 14               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire              | Blanc            |
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2600             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 185              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Ultra Efficiency                                                        |
| Finition ampoule   | Dépolie                                                                 |
| Logement           | Glass                                                                   |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1212  |
| Diamètre (mm) | 27    |
| Forme exacte  | T8    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

