



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 64.9W 8000lm - 840 | 150cm - 1x Câblage Traversant



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 238185 |
| EAN | 8710163363561 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 64.9 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 123.3 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Product Serie | BN126C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable